

MODE D'EMPLOI

Mettre la machine à zéro.

Règle générale: Tenez le stylet parallèlement au mot "CORRENTATOR" et insérez les chiffres de gauche à droite, c. à d. tel qu'on les écrit.

Les dents blanches sont toujours à tirer vers le bas et les dents rouges vers le haut.

Addition: Pour l'addition il faut faire le mouvement de retour à gauche jusqu'à l'arrêt **en haut.**

Soustraction: Pour la soustraction il faut faire le même mouvement de retour à gauche jusqu'à l'arrêt mais **en bas.** La soustraction se fait après avoir relevé la plaquette du milieu vers le haut.

Pour mettre à zéro: Tirez la barette à fond et repoussez-la.

Remarques: Si un trou apparaît lors de l'addition, poussez le zéro de cette colonne vers le haut avec mouvement de retour. Exemple: $99+6=105$. Une fenêtre blanche apparaît à la soustraction: tirez le zéro de cette colonne vers le bas avec mouvement de retour.

Références: des milliers de références. —

Renseignements: sur demande par:

4923